



Благодарим Вас за выбор премиального медиа-контроллера SpinetiX HMP400



Инструкции

Пожалуйста следуйте этой пошаговой инструкции, чтобы начать работу

ШАГ 1. Подключите экран

HMP400 может выводить видеосигнал через порт HDMI 2.0 (Ultra HD) или DisplayPort 1.2 через порт USB-C. Для подключения HDMI

Вам понадобится дисплей или телевизор с HDMI портом и HDMI кабель (не включен в комплект поставки)

1. Подключите один конец HDMI кабеля к HDMI разъему медиа-контроллера HMP400.
2. Подключите другой конец HDMI кабеля к HDMI разъему дисплея или телевизора.

ШАГ 2. Подключите локальную сеть

Вам понадобится Ethernet кабель с разъемом RJ45 (не включен в комплект поставки)

1. Подключите один конец Ethernet кабеля к Ethernet разъему медиа-контроллера HMP350.
2. Подключите другой конец Ethernet кабеля к маршрутизатору.

ШАГ 3. Подключите питание

Для питания от электрической сети 220В вам понадобится блок питания USB-C (не включен в базовый комплект поставки). При подключении локальной сети с поддержкой питания по PoE подключение дополнительного источника электропитания не требуется.

1. Подключите кабель блока питания к разъему медиа-контроллера USB-C (расположен рядом с разъемом HDMI и обозначен символом DC =).
2. Подключите блок питания USB-C электрической розетке 220В.
3. Не забудьте включить питание на дисплее и Ethernet маршрутизаторе.

ШАГ 5: Загрузка медиа-контроллера HMP400

При включении устройства на корпусе должен загореться светодиодный индикатор, это означает, что устройство подключено к электропитанию и начат процесс загрузки. Во время загрузки на экране отображается заставка.

- В случае, если светодиодный индикатор не светится, то возможно, что блок питания неисправен. Замените блок питания от другого устройства SpinetiX. Внимание: не используйте сторонние блоки питания. В случае использования PoE, проверьте, подключено ли устройство по сетевому кабелю к порту маршрутизатора, поддерживающего PoE.
- Если один из светодиодных индикаторов светится красным цветом (с миганием или без), то обратитесь к разделу индикации светодиодов.
- Если нет изображения на экране, то изучите раздел решения проблем.

ШАГ 6: Настройка медиа-контроллера HMP400

Для настройки медиа-контроллера HMP400 следуйте инструкциям на экране дисплея, вам также понадобится компьютер, подключенный к тому же Ethernet маршрутизатору.

1. Кратковременно нажмите синюю кнопку на вашем медиа-контроллере HMP400. На экране отобразятся все адреса устройства и надпись «Type this address in your browser» (Введите этот адрес в своем браузере). Также отображается QR код для получения доступа с мобильных устройств.
2. Введите в адресной строке веб-браузера, установленного на вашем компьютере, IP адрес, который отображается на экране дисплея.
3. Дождитесь появления веб-интерфейса медиа-контроллера HMP400 в окне вашего веб-браузера и следуйте инструкциям для окончания настройки.
В случае, если в окне веб-браузера появится окно для ввода логина и пароля, введите в соответствующие строки: Логин: admin, Пароль: admin (в целях безопасности, рекомендуем вам изменить логин и пароль)
4. После завершения всех настроек ваш медиа-контроллер HMP400 перезапустится.

ШАГ 7: Выключение медиа-контроллера HMP400

Чтобы выключить медиа-контроллер HMP400, нажмите и удерживайте синюю кнопку в течение трех секунд. После того, как медиа-контроллер выключится и лампочки на его корпусе загорятся красным цветом, вы можете отключить электропитание устройства.

ВНИМАНИЕ!

Не подключайте и не отключайте кабелем HDMI устройства, находящимся в работе и с включенным электропитанием. Это может привести к поломке устройства. Повреждения компонентов устройства в результате таких действий не является гарантийным случаем и ремонт осуществляется за плату.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Для получения технической поддержки на русском языке Вы можете отправить электронное письмо по адресу: support@timeline.ru

Мы надеемся, что владение медиа-контроллером HMP400 вам принесет только положительные эмоции.

С уважением,
Команда TimeLine.RU
info@timeline.ru